

Gateway voor meetwaarden Fieldgate FXA42

Communicatie van meetwaarden van
aangesloten 4 tot 20 mA analoge en digitale
procecinstrumenten



Meer informatie en actuele prijzen:

www.be.endress.com/FXA42

Voordelen:

- Weergave van niveau, flow en druk ongeacht de locatie
- Eenvoudige configuratie van Fieldgate en makkelijke visualisatie van meetwaarden via de geïntegreerde webserver
- Kan worden aangesloten op SupplyCare Enterprise- en SupplyCare-hosting
- Geavanceerde functies en acties van logische programmering
- Grenswaardebewaking met alarm via e-mail of SMS
- Tankbewaking met grenswaardestatus van de analoge ingangen (HH, H, L, LL)
- Eenvoudige aansluiting op procesinstrumenten en connectiviteit voor systemen van derden

Overzicht specificaties

- **Input** 4x 4...20 mA analog 4x digital Pulse counter Modbus TCP Modbus RS485
- **Output** 4x digital Modbus TCP Modbus RS485

Toepassingsgebied: De Fieldgate FXA42 is ontwikkeld voor het bewaken van procesinstrumenten met een digitale of 4 tot 20 mA-interface ongeacht de locatie. Deze ondersteunt communicatie-interfaces als ethernet, WLAN en mobiele communicatie. Met zijn geïntegreerde webservertechnologie kan deze makkelijk online worden geconfigureerd en meetwaarden kunnen online worden gevisualiseerd. De FXA42 beschikt ook over datalogging- en alarmmanagementfuncties.

Kenmerken en specificaties

Fieldbus components

Meetprincipe

Fieldgate

Function

Ethernet/analog or binary signal Gateway for SupplyCare with integrated Web server

Input

4x 4...20 mA analog

4x digital

Pulse counter

Modbus TCP

Modbus RS485

Output

4x digital

Modbus TCP

Modbus RS485

Relay output signal type

None

Memory

SD Card 1GB

Power supply

24V DC

Dimensions (WxHxD)

45 mm x 100 mm x 115 mm

(1.77" x 3.93" x 4.53")

Communication interface

Ethernet

WLAN

Cellular

Fieldbus components

System requirements

Mozilla Firefox Version 31 or newer

Google Chrome Version 31 or newer

Microsoft Edge

Internet Explorer 10 or newer

For mobile devices:

iOS Safari 7.1 or newer

Android Firefox or Chrome from Version 31

Configuration

Via embedded web server

Certificates

EAC

FCC

IC

Meer informatie www.be.endress.com/FXA42